Procedimento Instalação Impressora – Servidor de impressão/quota

Objetivo:

Este procedimento tem como funcionalidade descrever os passos para instalação de impressora do Servidor de impressão/quota.

Descrição:

Instalação Impressora - Windows

Para instalar a impressora deve-se acessar o servidor de impressão/arquivo por meio do comando \pintado ou \\10.117.50.3 no campo PESQUISA do MENU INICIAR. Realizado o comando será solicitado a autenticação do usuário conforme imagem abaixo, os usuário e senha são o mesmo do domínio. A autenticação será solicitada somente nos computadores que não estiver no domínio IFSP-PEP

Atenção: Para os usuários que o computador não estiver no domínio o campo **"Lembrar minhas credenciais"** deverá ser marcado para que os dados do usuário sejam gravados no computador. Dessa forma quando o computador for inicializado novamente não será preciso realizar o procedimento de conexão com a impressora.

Segurança do Win	dows	×
Digitar Senh Digite sua senha	na de Rede a para conectar-se a: 192.168.1.3	
	Nome de usuário Senha Domínio: PEP-CTI-N01	
🐼 Falha incor	Lembrar minhas credenciais a de logon: nome de usuário descon rreta.	hecido ou senha
		DK Cancelar

Após a autenticação será aberto o Windows Explorer, com todas as impressoras e diretórios disponibilizado no domínio.



Para instalar a impressora, clique duas vezes com o mouse na impressora desejada ou clique com o botão direito do mouse e escolha a opção **Conectar**.

Será solicitado a confirmação da instalação do driver da impressora, clique em Instalar Driver.



Aguarde o processo de instalação do driver. Concluído a instalação a impressora será adicionado na lista de impressoras do computador e já poderá ser utilizada.

Finalizada a instalação verificar se a opção Duplex da impressora encontra-se adicionada, para isso deve-se abrir a janela de Propriedades da Impressora conforme imagem:

Propriedades de W850 Professores em 192.168.1.3	X
web sites Ajuda	
Geral Compartilhamento Portas Avançado Gerenciamento de	Cores Segurança Opções de instalação
Solicitar impressora Solicitar impressora Intercalação baseada na impressora : Ativado Proteção da Página	Imente Configurações de fábrica
Opções disponíveis :	Opções atualmente instaladas :
2 x Bandeja para 500 folhas	Impressora básica
Entrada dupla de 2000 folhas Placa de memória flash	
Disco rígido da impressora	
Encadernador padrão < <remover< th=""><th></th></remover<>	
< •	
Lexmark	OK Cancelar Aplicar

Caso na instalação, ocorra o erro abaixo:

Add Printer	×
Connect to Printer Windows cannot connect to the printer.	
Hide details OK	
Operation failed with error 0x000006d1.	

Execute o arquivo **Win8-Win10-print.reg** que se encontra no diretório **pintado\publico\cti\Adicionar PC Dominio**. Windows perguntará se você deseja importar as configurações neste arquivo para o registro. Você deve dizer Sim, depois reinicie o computador. Em seguida, tente adicionar uma impressora novamente.

- Caso os dados do usuário não fique armazenado verificar se os dados estão no cofre do Windows
 - 1. Para abrir Contas de Usuário, clique no botão **Iniciar**, em **Painel de Controle**, em **Contas de Usuário e Segurança Familiar** (ou clique em **Contas de Usuário**, se você estiver conectado a um domínio de rede) e depois em **Contas de Usuário**.
 - 2. No painel esquerdo, clique em **Gerenciar suas credenciais**.
 - 3. Clique em Adicionar uma credencial do Windows.
 - 4. Na caixa **Endereço de rede ou na Internet**, digite o nome do computador que deseja acessar na rede. Pode ser o nome NetBIOS (por exemplo: server1) ou o nome DNS (por exemplo: server1.fabrikam.com).
 - 5. Nas caixas **Nome de usuário** e **Senha**, digite o nome de usuário e a senha usada para esse computador ou site e depois clique em **OK**.

Mudar configurações padrões da impressora:

1 – Menu Iniciar, Dispositivos e Impressoras e Clique com botão contrario do mouse em "Propriedades da Impressora"



2 – Clique em "Preferências…"

Propriedades de Lexmark W850 em pintado						
Web Sites Ajud	а					
Geral Comparti	Ihamento Por	tas Avançado	Gerenciamento de Cores	Segurança	Opções de instalação	
2	Lexmark W8	50				
Local:	Administrag	ão				
Comentário:	Lexmark W8	50 Administrat	ivo			
Modelo:	Lexmark W8	50				
		Preferência	s Imprimir Págir	ia de Teste		
LEXM	RK				OK Can	celar Aplicar

3 – Na guia "Papel", "Opções de entrada", selecione em "Tamanho do Papel: A4" e "Bandeja do papel: Bandeja 1 " e de OK.

Preferências de impressão de Lexmark W850 em pintado	×
Configurações Web Sites Ajuda	
Layout de página Papel Qualidade de impressão Outras opções	
Opções de entrada	A
Tamanho do papel : A4 210 x 297 mm 🗸	
Encaixar no tamanho do papel : Usar mesmo tamanho 🗸	
Gerenciar tamanho de papel personalizado	
Bandeja do papel : Bandeja 1 🗸	A4 210 x 297 mm <u>Cópias :</u> 1
Tipo de papel : Usar configurações da impressora 🗸	<u>Agrupar:</u> Ativado <u>Qualidade de</u> Personalizada impressão :
Opções de saída	Tipo de papel : Usar configurações da impressora
Bandeja de saída : Usar configurações da impressora 🗸	
Grampo Deslocar Perfuração	
Mais opções de papel Mais opções de entrada	
LEXMARK OK Cancelar Aplicar	

Instalação Impressora - Linux

Para instalar a impressora deve-se acessar o gerenciador de impressoras do computador. Aberto o aplicativo, clique na opção adicionar impressora. A janela, conforme imagem abaixo, será aberta nela escolha a opção **Localizar impressora da rede**. No campo Nome de máquina informe "pintado" ou "10.117.50.3".

Dispositivos	Impressora de rede
Xerox WorkCentre 5020/DN (192.168. HP LaserJet M1536dnf MFP (192.168. Lexmark Lexmark W850 (192.168.1.15 HP Color LaserJet M750 (192.168.1.56 HP LaserJet P2055dn (192.168.1.53) HP LaserJet P2055dn (192.168.1.57) HP LaserJet P2055dn (192.168.1.58) Lexmark Lexmark W850CMD:PS (W85 PCL 6/PCL XL (pintado, fe80::215:5dff HP LaserJet P2055dnCMD:PS (HP-Bibl HP LaserJet P2055dnCMD:PS (HP-Bibl HP LaserJet P2055dnCMD:PS (HP-Lab HP LaserJet P2055dnCMD:PS (Impres Lexmark Lexmark W850CMD:PS (Impres Lexmark Lexmark W850CMD:PS (W85	Nome de máquina:
Localizar impressora de rede Internet Printing Protocol (ipp14) AppSocket/HP JetDirect Impressora do Windows via SAMBA LPD/LPR Hospedeiro ou Impressora	

Informado o nome "pintado" ou endereço IP "10.117.50.3" do servidor novos dispositivos será mostrado na lista, conforme imagem abaixo:

Dispositivos	Impressora SMB
Lexmark Lexmark W850CMD:PS (W85 PCL 6/PCL XL (pintado, fe80::215:5dff HP LaserJet M1536dnf MFPCMD:PDF HP LaserJet P2055dnCMD:PS (Hp-Bibl HP LaserJet P2055dnCMD:PS (HP-Lab HP LaserJet P2055dnCMD:PS (Impres Lexmark Lexmark W850CMD:PS (W85 pintado SMB (pintado) SMB (pintado) Localizar impressora de rede Internet Printing Protocol (ipp14) AppSocket/HP JetDirect Impressora do Windows via SAMBA LPD/LPR Hospedeiro ou Impressora Protocolo de Impressão para internet	smb:// pintado/W850_Prof Navegar. smb://[grupo de trabalho/]servidor[:porta]/impressora Autenticação Autenticação Autenticação Configurar detalhes de autenticação agora Nome do usuário: Senha: Verificar * Conexão Conexões Impressora do Windows via SAMBA

Selecione a impressora SMB(Pintado) ou SMB(10.117.50.3) que deseja instalar. Clique na opção **"Configurar detalhes de autenticação agora**", conforme imagem abaixo. Informe o usuário e senha do domínio, clique em Forward.

OBS: Caso não esteja aparecendo o nome da impressora digite no campo Impressora SMB: "smb://10.117.50.3/Lexmark_Administrativo"

Dispositivos	Impressora SMB
Lexmark Lexmark W850CMD:PS (W85 PCL 6/PCL XL (pintado, fe80::215:5dff HP LaserJet M1536dnf MFPCMD:PDF HP LaserJet P2055dnCMD:PS (HP-Bibl HP LaserJet P2055dnCMD:PS (HP-Lab HP LaserJet P2055dnCMD:PS (Impress Lexmark Lexmark W850CMD:PS (W85 pintado SMB (pintado) SMB (pintado) Localizar impressora de rede Internet Printing Protocol (ipp14) AppSocket/HP JetDirect Impressora do Windows via SAMBA LPD/LPR Hospedeiro ou Impressora Protocolo de impressão para internet Protocolo de Impressão para internet Internet Printing Protocol (ipp3)	smb:// pintado/W850_Prof Navegar smb://[grupo de trabalho/]servidor[:porta]/impressora Autenticação Avisar o usuário caso uma autenticação seja requerida Configurar detalhes de autenticação agora Nome do usuário: Senha: Verificar • Conexão Conexões Impressora do Windows via SAMBA

😣 🗖 🗊 Nova impressora

Ao clicar em Forward, será apresentada a janela de configuração de driver conforme abaixo: Selecione a Fabricante da Impressora e clique em Forward.

🛞 🖨 💷 Nova impressora
Escolher driver
O Selecionar impressora da base de dados
O Fornecer arquivo PPD
O Pesquisar por um driver de impressora a ser baixado
A base de dados de impressoras foomatic contém vários arquivos PostScript Printer Description (PPD) fornecidos pelos fabricantes e também pode gerar arquivos PPD para um grande número de impressoras (não PostScript). Mas em geral os arquivos PPD fornecidos pelos fabricantes oferecem melhor acesso às funcionalidades específicas das impressoras.
Fabricantes
IDM
Imagen
Imagistics
InfoPrint
Infotec
Intellitech
KODAK
KONICA MINOLTA
Куосега
Lanier
Lexmark
Back Cancelar Forward

Selecione o modelo e driver desejado, clique em Forward. Utilizar sempre o driver recomendado.

😣 🖻 💷 Nova impressora	
Escolher driver	
Modelos	Drivers
Optra Se 3455 Optra T610 Optra T612 Optra T614 Optra T616 Optra W810 T430 T640 T642 T644 T650 T652 T654 T656 TG654 Valuewriter 300	Lexmark W850 [en] (recomendado) Lexmark W850 Foomatic/Postscript [en]
W812 W840	
Webu	Back Cancelar Forward

Configure parâmetros adicionais da impressora.

😣 🖨 🗊 Nova impressora		
Opções instaláveis		
Este driver suporta	a hardwares adicionais que podem estar instalados na impressora.	
Trays:	Tray 1 💌	
Duplex:	Installed 🔻	
Flash:	Installed 🔻	
Output Finisher:	Not Installed 👻	
Output Bins:	Standard Bin 🔻	
	Back Cancelar Forward	

Para finalizar Configure as definições (Nome da impressora, Descrição e localização) que será exibido no gerenciador de impressoras do computador.